

Guía Rápida Tosibox Configuración 3G Conexión *Lock to Key*



Guía Tosibox
Configuración 3G
Conexión *Lock to Key*

Versión manual: 1.0
Fecha: 18/12/2014

1. Alcance

Este documento describe los pasos necesarios a seguir para serializar una key a un Lock.

2. Glosario de términos

Se enumeran y describen los términos a los que se hará referencia posteriormente en este documento.

- Key (ver Fig.1)

Llave inteligente (microprocesador) con puerto USB para conectarse, que establece conexión con el Lock.

- Sub Key

Key accesoria que tiene limitados los derechos de usuario.

- Backup Key

Duplicado de la Key original. Todas las serializaciones y derechos de usuario son sincronizados automáticamente entre la *backup key* y la *key original*.

- Lock (ver Fig.2)

Dispositivo principal, con dos modos de funcionamiento. En **modo cliente**, el lock automáticamente busca dispositivos en la misma **red local** dónde está conectado. Es necesario acceder al software para activar este modo.

En **el modo por defecto** solo los dispositivos de red conectados directamente a los **puertos LAN** del Lock son accesibles. El *lock* crea su propia red local, distribuyendo automáticamente las direcciones IP. Admite conexiones mediante un cable de red al puerto WAN, conexión Wireless o insertando un router 3G compatible con tosiobox.

- DHCP-Server

Dispositivo de red que distribuye las direcciones IP a los otros dispositivos de la misma red.

- Serializado

Asignación de un código único para cada *key*.



Fig.1. Key



Fig.2. Lock




3. Configuración 3G

Es posible conectar el *Lock* a internet mediante un modem 3G.


Puede ver una lista de los modems compatibles en la página web de Tosibox: <http://help.tosibox.fi>

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Loguearse como administrador, y hacer click en *Network-> 3G*.



2. Rellenar el campo *APN* y si es necesario el campo *PIN* correspondientes a la configuración de la tarjeta *SIM*.



3. Se puede forzar el modo operador para trabajar siempre en 2G o 3G, deshabilitando el cambio automático según cobertura.
4. Confirmar la selección, *SAVE*.
5. Conectar ahora un módem 3G soportado al puerto USB del *Lock*.

La conexión 3G está lista. Es importante asegurarse de que el módem 3G utilizado es compatible con Tosibox.



ELION, S.A.

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
Fax 934 311 800
elion@elion.es
www.elion.es

DELEGACIONES:

Cataluña:

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
Fax 934 311 800
elion@elion.es

Norte:

Avda. Ategorrieta, 9-4ª Derecha
20013 San Sebastián
Tel. 943 292 795
Fax 934 326 515
aayala@elion.es

Centro:

Avda. Burgos, 28-8ºB
28033 Madrid
Tel. 913 835 709
Fax 913 835 710
elionmad@elion.es

Sur:

Urb. La Cierva, c/ Lince, 14
41510 Mairena del Alcor - Sevilla
Tel. 955 943 441
Fax 955 745 861
egiraldez@elion.es

Servicio Asistencia Técnica

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 040
soporte.tecnico@elion.es

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA

